



## Technische Daten Ledvance LED Deckenleuchte Schalter 14W 1600lm - 840 Kaltweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer               | 243824                              |
| EAN                         | 4058075267046                       |
| Herstellercode              | 4058075267046                       |
| Marke                       | Ledvance                            |
| Herstellername              | LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W/840 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre                             |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 1x36                        |
| Watt                         | 14W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1600lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 114                         |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.50             |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                |
| Länge              | 120cm             |
| Produkttyp         | LED Deckenleuchte |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule           |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung     |
| Product Serie      | LED SWITCH BATTEN        |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 22   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

